

KNXs Rele 4x16A DIN

Produktinformasjon

Elnummer:	
Farge:	Grå
GTIN/EAN:	
ETIM:	EC001097
Artikkel-nr.:	130592
Produktnummer:	ARSA-04/16.S



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX bus	Arbeidstemperaturområde (°C)	-5°C / +45°C
Bredde (mm)	72	Materiale	Plast
Høyde (mm)	90	Effekt (W)	3600
Dybde (mm)	64	Kanaler (stk)	4

Funksjonsbeskrivelse

KNX Rele 4-Kanal, 16A Secure.


16A per kanal, 250V AC, 50/60Hz, høystrøms magnetisk relé. Kan brukes til lys og varme.

Hoved KNX-funksjoner; av/på, statusrespons, scenekontroll (8), tidsstyring, logisk funksjon, terskel, tvangskjøring.

Drift/Strøm: Kun KNX Bus, Forbruk: bus 12mA (Secure: 6,5mA)

Montering: DIN-skinnemontert.

Koblingskjema



Målskisse

